# Installation du driver Bartender et paramétrages

Ce document explique comment installer et paramétrer un driver Bartender.

Ce driver permet de déclarer l'imprimante Videojet comme une imprimante bureautique (via un driver Windows).

L'imprimante imprime une image générée par Bartender.

Ce driver ne permet pas de gérer des variables. La Videojet est assimilable à une imprimante de bureau.

<u>Prérequis:</u> Systèmes compatibles et configuration requise https://www.seagullscientific.com/fr/software/bartender-technical-specifications/

Une imprimante Videojet compatible Bartender et connectée en RJ 45 ou Wifi.

<u>Adresse IP par défaut</u> Modèles série 12x0 et 15x0 et 1x80 0.0.0.0 Modèles 1560/1660 192.168.100.1 Gamme 9550 et 23xx et 6x20 et 6x30 254.169.2.1 Gamme 85x0 0.0.0.0

Port com. 3001





Sélectionnez votre marque d'imprimante pour télécharger la version la plus récente de pilote d'imprimante Windows (2021.2).

#### select or search

Videojet	,
Model	
	DOWNLOAD
Search	Q

## Sélectionnez le driver fonction du modèle (et de l'application pour les imprimantes Dataflex – intermittent ou continu)

L'aperçu 2 de BarTender 2022 est disponible mainte	Videojet 6230 - Intermittent
l Solutions Téléchargement Assistance	Videojet 6250 - Continuous Videojet 6250 - Intermittent Videojet 8510 Videojet 8520 Videojet 8610
de la recherche de l	Videojet 9550 (107mm) Videojet 9550 (160mm) Videojet 9550 (53mm) Videojet DataFlex - Continuous Videojet DataFlex - Intermittent Videojet DataFlex 6320 (32mm) - Continuous Videojet DataFlex 6320 (32mm) - Intermittent Videojet DataFlex 6320 (53mm) - Continuous Videojet DataFlex 6320 (53mm) - Intermittent

### Téléchargez et installez le .exe





#### Sélectionner nouveau port, choisir son type

Seagull Driver Wizard		×
Spécifier le port Un port sert à connecter une imprimante	à l'ordinateur.	Ş
Définissez le port utilisé. Si vous établissez la type de port qui n'est pas repris ci-après, cré	connexion via un port TCP/IP ou via un autre ez un nouveau port.	
Port	Туре	^
LPT1:	Port parallèle	
FILE:	Port local	
USB001	Port d'imprimante virtuelle pour USB	
USB002	Port d'imprimante virtuelle pour USB	
192.168.1.13	Port TCP/IP standard (192.168.1.13:91	
Microsoft.Office.OneNote_16001.14326	App Monitor	*
	Nouveau port Configuration	
	< Précédent Suivant > Annu	ler
	ļ	

#### Choisissez « Standard TCP/IP Port »

X

Seagull Driver Wizard

Spécifier le port

Un port sert à connecter une imprimante à l'ordinateur.

	Types de port disponibles :			-
Port	WSD Port			
COME	Standard TCP/IP Port			
FILE:	pdfcmon			
IR	Local Port			
Micro	Appmon			
nul:				
PORT				
CHNE		Nouveau port	Ferme	r
		nourcua por		



Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard



Renseignez l'adresse IP de
l'imprimante et donnez
un nom au port

Pour quel périphérique voulez-vous ajouter	un port ?
Entrez un nom d'imprimante ou une adr	esse IP, et le nom du port pour le périphérique dé
Nom ou adresse IP de l'imprimante :	169.254,187.196
Nom du port :	TEST_VJ6420_107

	Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard
	Détection du port TCP/IP Windows détecte le port TCP/IP et affichera la page suivante une fois l'opération terminée.
	Détection du port TCP/IP Windows affichera automatiquement la page suivante une fois le processus de détection terminé.
$\rightarrow$	8
	< Précédent Suivant > Annuler





< Précédent Suivant >

Annuler



Vous avez sélectionn suivantes.	é un port avec les caractéristiques
SNMP :	Non
Protocole :	RAW, Port 9100
Périphérique :	169.254.187.196
Nom du port :	TEST_VJ6420_107
Type de carte :	Intel NetportExpress 10 or 10/100
	nour terminer cet Assistant

#### Le driver a été installé avec succès

#### L'imprimante apparaît dans Windows



<u>4. Paramétrage le port du driver:</u>

L'ensemble des paramètres du Driver est accessible dans Windows (comme une imprimante bureautique)

Dans le menu « Propriétés de l'imprimante Videojet »

- Paramètres	Propriétés o	de Videojet	9550			×
	Sécurité Général	Po Partage	olices Ports	Outils Avance	é Gestic	A propos de on des couleurs
	3	Videojet	9550			
Gérer votre appareil	-					
État de l'imprimante : Inactif	Emplacement	:				
Ouvrir la file d'attente d'impression Définir par défaut	Commentaire	:				
	Modèle :	Videojet 9	550			
Propriétés de l'imprimante	Fonctionna Couleur : N	lités Non		Papier di	isponible :	
	Recto vers	o : Non				^
	Vitesse : In	iconnu(e)	000			
	Résolution	n maximale :	305 ppp			~
			Préféren	ces	Imprimer une	e page de test
	C	ОК	Annı	iler	Appliquer	Aide

## Onglet « Ports »

er Bartender-Seagull.pdf 2	0/06/2019 10:43	Fichier PDF	1 400 Ko	
2	0/06/2019 10:43	Application	Configuration du moniteur de port TCP,	/IP standard X
Seagull Driver Wizard		×	Paramètres du port	
Spécifier le port Un port sert à connecter une imprimante	a à l'ordinateur.	4	Nom du port : Nom d'imprimante ou adresse IP :	VIDEOJET_9550_LH_HOME 169.254.2.1
Définissez le port utilisé. Si vous établissez l type de port qui n'est pas repris ci-après, cr	la connexion via un po éez un nouveau port.	rt TCP/IP ou via un autre	Protocole	OLPR
Port COM3: FILE:	Type Port série (9600:8N Port local	1)	Paramètres bruts Numéro du port :	3001
VIDEOJET_9550_LH_HOME JR Microsoft.Office.OneNote_16001.12130	Port TCP/IP standar Port TCP/IP standar Port local App Monitor Port local	d (169.254.20.196 d (169.254.2.1:3010)	Paramètres LPR Nom de la file d'attente : Comptage des octets LPR activé	[]
	< Précédent	Suivant > Annuler	Le État SNMP activé Nom de la communauté : Index du périphérique SNMP :	public 1
			L	OK Annuler



Renseignez l'adresse IP de l'imprimante (voir page 1) Donnez lui un nom (c'est celui qui apparaîtra dans le pilote driver) Indiquez 3001 en numéro de port



## Onglet « Polices »

🖶 Propriétés de Videojet DataFlex(107mm) - Intermittent X Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Polices Sécurité Outils A propos de Police - Affichage - Outils -Nom Туре Informations Arabic Transparent B... Téléchar. Interne Arial Téléchar... Interne Arial Black Téléchar... Interne Arial Bold Téléchar... Interne Courier New Téléchar... Interne Gulim Téléchar... Interne KaiTi\_GB2312 Téléchar... Interne MS Gothic Téléchar... Interne OCRB Téléchar... Interne Sample Bar Code Font Code bar... Code 39 - Full ASCII Tahoma Téléchar... Interne Times New Roman Téléchar... Interne Propriétés de la police Nombre total de polices : 12 OK Annuler Appliquer Aide

Dans l'onglet « Polices », cliquez sur « Outils » puis « Paramètres des Polices »

Paramètres des polices vectorielles         I Afficher les polices vectorielles         I Afficher les largeurs réduites et étendues         Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés         Pourcentages:         Paramètres des polices bitmap         I Afficher les polices bitmap         Simuler les polices bitmap         Simuler les polices vectorielles         I Afficher les grossissements         I Afficher les largeurs réduites et étendues	Paramètres des polices vectorielles         I▼ Afficher les polices vectorielles         I▼ Afficher les largeurs réduites et étendues         Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés         Pourcentages:         Paramètres des polices bitmap         I▼ Afficher les polices vectorielles         I▼ Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         Afficher les polices à jeux de caractères multiples	Paramètres des polices vectorielles         I▼ Afficher les polices vectorielles         I▼ Afficher les largeurs réduites et étendues         Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés         Pourcentages:         Paramètres des polices bitmap         I▼ Afficher les polices vectorielles         I▼ Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         I Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	olices internes   Polices téléchargées   Polices utilitaires   Chif	frement
✓ Afficher les polices vectorielles         ✓ Afficher les largeurs réduites et étendues         ▲ Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés         Pourcentages:         Paramètres des polices bitmap         ✓ Afficher les polices bitmap         ✓ Afficher les polices bitmap         ✓ Afficher les polices vectorielles         ✓ Afficher les grossissements         ✓ Afficher les largeurs réduites et étendues	Image: Afficher les polices vectorielles         Image: Afficher les largeurs réduites et étendues         Image: Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés         Pourcentages:         Paramètres des polices bitmap         Image: Afficher les polices vectorielles         Image: Afficher les grossissements         Image: Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         Mathement les polices à jeux de caractères multiples	Image: Afficher les polices vectorielles         Image: Afficher les largeurs réduites et étendues         Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés         Pourcentages:         Paramètres des polices bitmap         Image: Afficher les polices bitmap         Image: Afficher les polices bitmap         Image: Afficher les polices vectorielles         Image: Afficher les golices vectorielles         Image: Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         Image: Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Paramètres des polices vectorielles	
Afficher les largeurs réduites et étendues     Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés     Pourcentages:     Paramètres des polices bitmap     Simuler les polices bitmap     Simuler les polices vectorielles     ✓ Afficher les grossissements     ✓ Afficher les largeurs réduites et étendues      Paramètres de compatibilité     Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les largeurs réduites et étendues     Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés     Pourcentages:     Paramètres des polices bitmap     Simuler les polices vectorielles     Afficher les grossissements     Afficher les largeurs réduites et étendues     Paramètres de compatibilité     Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les largeurs réduites et étendues     Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés     Pourcentages:     Paramètres des polices bitmap     Simuler les polices bitmap     Simuler les polices vectorielles     Afficher les grossissements     Afficher les largeurs réduites et étendues  Paramètres de compatibilité     Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les polices vectorielles	
Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés Pourcentages: Paramètres des polices bitmap Simuler les polices bitmap Simuler les polices vectorielles Afficher les grossissements Afficher les largeurs réduites et étendues Paramètres de compatibilité Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés     Pourcentages :     Paramètres des polices bitmap     Simuler les polices bitmap     Simuler les polices vectorielles     ✓ Afficher les grossissements     ✓ Afficher les largeurs réduites et étendues     Paramètres de compatibilité     Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés Pourcentages : Paramètres des polices bitmap Simuler les polices bitmap Simuler les polices bitmap Afficher les golices vectorielles Afficher les largeurs réduites et étendues Paramètres de compatibilité Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les largeurs réduites et étendues	
Pourcentages :	Pourcentages : Paramètres des polices bitmap Simuler les polices bitmap Simuler les polices vectorielles Afficher les grossissements Afficher les largeurs réduites et étendues Paramètres de compatibilité Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Paramètres des polices bitmap    Paramètres des polices bitmap    Afficher les polices bitmap   Afficher les polices vectorielles   Afficher les grossissements   Afficher les largeurs réduites et étendues   Paramètres de compatibilité   Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les facteurs de redimensionnement spécifiés	
Paramètres des polices bitmap         I Afficher les polices bitmap         I Simuler les polices vectorielles         I Afficher les grossissements         I Afficher les largeurs réduites et étendues	Paramètres des polices bitmap         I✓ Afficher les polices bitmap         Simuler les polices vectorielles         I✓ Afficher les grossissements         I✓ Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         ☐ Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Paramètres des polices bitmap ✓ Afficher les polices bitmap ✓ Simuler les polices vectorielles ✓ Afficher les grossissements ✓ Afficher les largeurs réduites et étendues Paramètres de compatibilité ✓ Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Pourcentages:	
Image: Space Spa	Image: Afficher les polices bitmap         Image: Afficher les polices vectorielles         Image: Afficher les grossissements         Image: Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         Image: Afficher les polices à jeux de caractères multiples	Image: Second secon	Paramètres des polices hitman	
Simuler les polices vectorielles  Afficher les grossissements  Afficher les largeurs réduites et étendues  Paramètres de compatibilité  Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Simuler les polices vectorielles  Afficher les grossissements  Afficher les largeurs réduites et étendues  Paramètres de compatibilité  Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	<ul> <li>☐ Simuler les polices vectorielles</li> <li>☑ Afficher les grossissements</li> <li>☑ Afficher les largeurs réduites et étendues</li> <li>Paramètres de compatibilité</li> <li>☑ Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples</li> </ul>	Afficher les polices bitmap	
Afficher les grossissements     Afficher les largeurs réduites et étendues     Paramètres de compatibilité     Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	✓ Afficher les grossissements         ✓ Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         ✓ Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Image: Afficher les grossissements         Image: Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         Image: Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Simuler les polices vectorielles	
<ul> <li>✓ Afficher les largeurs réduites et étendues</li> <li>Paramètres de compatibilité</li> <li>✓ Afficher séparément les polices à ieux de caractères multiples</li> </ul>	Afficher les largeurs réduites et étendues      Paramètres de compatibilité      Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	✓ Afficher les largeurs réduites et étendues         Paramètres de compatibilité         ✓ Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher les grossissements	
Paramètres de compatibilité Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Paramètres de compatibilité	Paramètres de compatibilité Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	<ul> <li>Afficher les largeurs réduites et étendues</li> </ul>	
Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Afficher séparément les polices à jeux de caractères multiples	Paramètres de compatibilité	
			Afficher séparément les polices à jeux de caractères multi	ples

Dans la section « polices téléchargées, décochez « Utiliser les polices téléchargées pour l'impression TrueType » puis OK

Polices internes	Polices téléchargées	Polices utilitaire	s Chiffrement	
-Paramètres	des polices téléchargé	es		_
Utiliser le	s polices téléchargées	pour l'impression	TrueType	
C Asso	rtir uniquement les taille	es téléchargées		
C Asso	rtir les tailles et les gro: ours utilisé la taille disn	ssissements téléch onible la plus proc	iargés he	
Afficher le	es polices téléchargée	s comme polices d	l'imprimante	
				_

#### 5. Préférences d'impression du driver:



« Mise en page », on va pouvoir choisir l'orientation

Mise en page Graphiqu	es Options	A propos de	
Options d'impression			1
C Télécharger trava	il uniquement	t i	
Télécharger trava	il et sélection	ner comme actif	
Options de sélecti	on de travail.		
- Ontions de champ de	compteur-		
Options de champ de	compteur		
Options de champ de Option si valeur de fin	compteur — atteinte :	initiale (retour à la valeur de départ)	
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer	compteur atteinte : avec valeur	initiale (retour à la valeur de départ)	
Option si valeur de fin C Recommencer Arrêter le comp	compteur atteinte : avec valeur tage erreur de limi	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte	
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer C Arrêter le comp V Afficher	compteur atteinte : avec valeur tage erreur de limi	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte	_
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer Arrêter le comp V Afficher Réinitialiser sur sélection :	compteur atteinte : avec valeur tage erreur de limi initialiser à la	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte a valeur de départ	•
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer Arrêter le comp Africher Réinitialiser sur sélection : Demander valeur :	compteur atteinte : avec valeur tage erreur de limi iinitialiser à la	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte a valeur de départ	•
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer Arrêter le comp Africher Réinitialiser sur sélection : Demander valeur : Options de l'horloge te	compteur atteinte : avec valeur i tage erreur de limi initialiser à la	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte a valeur de départ	•
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer I Africher Réinitialiser sur Réinitialiser sur Demander valeur : Options de l'horloge te Dur de la semain	compteur atteinte : avec valeur i tage erreur de limi iinitialiser à la iinitialiser à la emps réel e d'impressic	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte a valeur de départ	•
Options de champ de Option si valeur de fin C Recommencer Arrêter le comp V Afficher Réinitialiser sur sélection : Demander valeur : Options de l'horloge te Jour de la semain l'imprimante	compteur atteinte : avec valeur tage erreur de limi iinitialiser à la iinitialiser à la emps réel e d'impressio	initiale (retour à la valeur de départ) te de comptage atteinte a valeur de départ	•

nise en page	Graphiques	Options	A propos de		
Résolution:	12,0	dpmm x 1	2,0 dpmm		
Tramage -					
	-		C Aucune		
	<b>.</b>		Demi-teinte		
Enter Ant			C Ordonné		
			C Algébrique		
		10	C Diffusion d'erreur		
		- 1 H	C Tramage sur périphérique		
Réglage des couleurs			Configuration du tramage		
- Couleurs -					
Dat	ns « C	ran	hiques », on va		
		P			
po	uvoir	cho	isir le tramage		
1			0		

#### Dans le menu « Options », on va pouvoir choisir: Le mode de transfert des tâches

Dans les options de sélection de travail, on va pouvoir gérer un comptage de lots et arrêter l'impression à la fin de celui-ci:

Options de sélection de travail			
Utiliser le nombre de copies	pour <mark>d</mark> éfinir la li	imite finale	
Verrouiller la limite finale			
<ul> <li>Ne pas réinitialiser le nombr</li> </ul>	e de lots		
Effacer la limite finale exista	nte		
Effacer automatiquement l'e	rreur E1005 (dé	passement de la lin	nite d'impressi



#### 6. Utilisation du driver :

Une fois ces réglages effectués, on peut faire des essais en lançant une impression (comme avec une imprimante bureautique)